

Plexo™ 55 – IK07

Feuchtraum Modular-Geräte



695 05



695 06
















695 07



695 00

Einsatz komplett mit Abdeckung, geeignet zur Aufnahme in modularem Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen. Halogenfrei und UV-Beständig.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Funk Aktor Sensor/Schalten	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder 230 V~
1/10	 Grau 695 10	Kompatibel mit PRO21™- und Reiheneinbau-Geräten (siehe Kapitel PRO21™-Elektronik)  Funk Schalter 1-Kanal 2500 W mit N-Leiter Einsatz geeignet als Hauptstelle (Aktor). Einzel-, Gruppen- oder Zentralschalten von Verbrauchern. Einsetzbar als Einzelgerät oder als Funk-Systemgerät in Kombination mit anderen Geräten. Aktor-Schaltleistungen: - 1 x 2500 W für Glühlampen und 230 V~ Halogenlampen - 1 x 2500 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo. - 8 x 36 W für Leuchtstofflampen	1/10	695 00	 Einsatz Bewegungsmelder 300 W 2-Leiter IP55 – IK07 60–300 W für Glüh- und 230 V~ Halogenlampen - Erfassungsbereich: 130° - Helligkeitsschwellwert: 3–1000 Lux - Detektionsreichweite einstellbar: max. 8 m - Ausschaltverzögerung: 6 Sek.–16 Min.
1/10	695 05	 Funk Sensor 1-fach Einsatz geeignet als Sensor zum Abrufen einer frei wählbaren Szene, vorzugsweise zur Verwendung mit AP-Aktor Best.Nr. 91629. (Stromstoß-, Tast- oder Zeitfunktion) - Spannungsversorgung: 3 V-Lithium-Batterie CR2 (im Lieferumfang enthalten) - Übertragungsbereich: 200 m (freies Feld)	1/10	695 02	 Einsatz Bewegungsmelder 1000 W 3-Leiter IP55 – IK07 1000 W für Glüh- und 230 V~ Halogenlampen 500VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator - Erfassungsbereich: 180° - Helligkeitsschwellwert: 3–1000 Lux - Detektionsreichweite einstellbar: max. 8 m - Ausschaltverzögerung: 6 Sek.–16 Min.
1/10	695 06	 Funk Sensor Szenario 4-fach Einsatz geeignet als Sensor zum Schalten und Zentralschalten von Verbrauchern, und Steuern von Jalousie/Rolläden von 4 frei wählbaren Szenen. Beliebig einlernbar auf PLC- und Funk-Komponenten. - Spannungsversorgung: 3 V-Lithium-Batterie CR2 (im Lieferumfang enthalten) - Übertragungsbereich: 200 m (freies Feld)	10/100	695 83	Lichtsignal 230V~ Lichtsignal bestückt mit Lampe E10, 230 V~ 5 W Best.Nr. 898 40 Anschlüsse mit Schraubklemmen. Geliefert ohne Abdeckhaube.
1/10	695 07	Funk Einzel Jalousie/Rolladen-Schalter  Einzel Jalousie/Rolladen-Sensor Einsatz geeignet zur Einzelsteuerung für Jalousie/Rolläden- und Markisenantrieben. 3-Tastenbedienung AUF/STOP/AB zur Gruppen- und Zentralsteuerung für Einzel-Steuergeräte. - Spannungsversorgung: 3 V-Lithium-Batterien CR2 (im Lieferumfang enthalten)	5/50	695 88	 Abdeckhaube für Lichtsignal, transparent
5/100	695 04	Zeitschalter 230 V~ 50/60 Hz  Elektronischer 2-Leiter Zeitschalter Nachlaufzeit: 2 Sek.–15 Min. Geeignet für: - 800 W Glühlampen und Hochvolthalogenlampen. - 400 VA für elektronische und konventionelle Vorschaltgeräte	5/50	695 89	 Abdeckhaube für Lichtsignal, grün
5/100	695 17	Dämmerungsschalter 230 V~  Dämmerungsschalter IP55 – IK07 Dämmerungsschalter für tageslicht abhängiges Ein-/und Ausschalten. Stufenlos einstellbar 0,5 bis 1500 Lux. Schaltleistung: - 1400 W für Glüh- und 230 V~ Halogenlampen - 400 VA Leuchtstofflampen	5/50	695 90	 Abdeckhaube für Lichtsignal, orange
			5/50	695 91	 Abdeckhaube für Lichtsignal, rot