

Sicherheitskästen IP 44/55 - IK 07

Schlüsselkästen und Feuerwehrscharter



380 09



380 11



380 24



380 83



380 87



380 54



380 55



380 50



380 52



Weitere technische Daten ab Seite 320

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Sicherheitskasten IP 44 - IK 07
		<ul style="list-style-type: none"> Material: Polycarbonat (PC), feuerrot RAL 3000 Schutzklasse II \square mit 2 Schaltkontakten: 1 Öffner/1 Schließer 230 V~/6 A 48 V ~~/1 A 24 V ~~/1,5 A Schaltkontakte austauschbar: Schließer Best.Nr. 229 02, Öffner Best.Nr. 229 01 Kästen lassen sich mittels Schraubendreher öffnen mit Schloss Best.Nr. 013 90 nachrüstbar Hammer mit Kette nicht im Lieferumfang, optional bestellbar unter Best.Nr. 380 91 drei Vorprägungen M 20 für metrische Leitungseinführungen zwei ausbrechbare Leitungseinführungen Ø 20 mm auf der Rückseite Abmessung: 125 x 125 x 71 mm
1	380 09	mit Pilz-Schlüsseltaster und LED-Leuchtmelder - zwei LED-Leuchtmelder (grün und rot) 230 V~/12 mA - entriegelbar mittels Schlüssel (Schließung Nr. 850)
1	380 11	mit Taster - Taster mit zwei Positionseinstellungen: zur manuellen Betätigung oder zur automatischen Betätigung durch Einschlagen der Scheibe
1	380 24	mit Taster und LED-Leuchtmelder - zwei LED-Leuchtmelder (grün und rot) 230 V~/12 mA - mit zwei Positionseinstellungen: zur manuellen Betätigung oder zur automatischen Betätigung durch Einschlagen der Scheibe

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schlüsselkästen IP 44 - IK 07
		<ul style="list-style-type: none"> Material: Polycarbonat (PC) Schutzklasse II \square inkl. eingebautem Schloss (Schließung Nr. 850, Best.Nr. 013 90) mit Signalkontakt 4-48 V ~~/100 mA zur Meldung z.B. „Kasten geöffnet“ Hammer mit Kette nicht im Lieferumfang, optional bestellbar unter Best.Nr. 380 91 drei Vorprägungen PG 7/M 12 für Leitungseinführung Abmessung: 125 x 125 x 45 mm
1	380 54	Farbe rot
1	380 55	Farbe grün
1	380 56	Farbe weiß

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Sicherheitskasten IP 55 - IK 07
		<ul style="list-style-type: none"> Material: Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS), feuerrot RAL 3000 Schutzklasse II \square mit Profilschiene EN 60715 \perp - Profil zum Einbau von Lexic Legrand-Verteilereinbaugeräten inkl. eingebautem Schloss (Schließung Nr. 850, Best.Nr. 013 90) Hammer mit Kette nicht im Lieferumfang, optional bestellbar unter Best.Nr. 380 91
1	380 83	für 4 Module 17,5 mm - mit Vorprägung: 4x PG 11/16, 4x PG 16, 2x PG 16/21 - inkl. 3 Stufeneinführungen 2x PG 16, 1x PG 21 - Abmessung: 180 x 142 x 115 mm
1	380 85	für 6 Module 17,5 mm - mit Vorprägung: 4x PG 11/16, 8x PG 16, 2x PG 16/21 - inkl. 3 Stufeneinführungen 2x PG 16, 1x PG 21 - Abmessung: 180 x 178 x 115 mm
1	380 87	für 9 Module 17,5 mm - mit Vorprägung: 4x PG 11/16, 4x PG 16, 4x PG 16/21, 4x PG 16/21/29 - inkl. 5 Stufeneinführungen 3x PG 16, 1x PG 21, 1x PG 29 - Abmessung: 180 x 232 x 115 mm

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Feuerwehrscharter IP 65 - IK 08
		<ul style="list-style-type: none"> zum Schalten von Verbrauchern im Notfall, z.B. für Reklamebeleuchtung, außerhalb der natürlichen Reichweite 1 Hochleistungs-LED, mit großem Sichtfenster wartungsfrei, da kein Leuchtmitteltausch erforderlich Gehäuse in eingeschaltetem Zustand nicht zu öffnen 2 Kabeleinführungen (Anbauverschraubungen im Lieferumfang) Klemmen berührungsgeschützt Farbe: hellelfenbein RAL 1015
1	380 50	2-polig 16 A - 250 V~ - mit Signal-LED - Abmessung: 143 x 100 x 65 mm
1	380 52	4-polig 16 A - 400 V~ - mit Signal-LED - Abmessung: 172 x 101 x 73 mm